

ПАМЯТКА

по соблюдению электробезопасности при подготовке и проведении массовых (праздничных) мероприятий

В целях предупреждения электротравматизма, пожаров при проведении массовых (праздничных) мероприятий, в том числе при проведении торжественных линеек (при подключении к электрическим сетям иллюминации, электроустановок сценических площадок, звукоусиливающей аппаратуры и т.д.) необходимо:

При отсутствии, разработать и реализовать проектные решения по электроснабжению электроустановок (электроприемников) в местах проведения массовых (праздничных) мероприятий, определив проектами необходимое количество и расположение стационарных точек подключения с прокладкой (строительством) стационарных линий электропередач и оборудованием точек подключения (силовые шкафы, ящики, коробки и т.п.) с требуемой степенью защиты оболочек и необходимыми коммутационными и защитными аппаратами в строгом соответствии с требованиями технических нормативных правовых актов. Розетки для включения сценического оборудования, иллюминации, а также переносных электроприемников должны подключаться с обязательным использованием устройства защитного отключения с номинальным отключающим дифференциальным током не более 30 мА. Временное подключение переносных (передвижных) электроприемников осуществлять только от стационарно смонтированных точек подключения с защитой электрических кабелей и проводов от механических повреждений и подвешиванием на высоту не менее 3,5 м в местах прохода и 6 м в местах проезда транспорта. Тросы подвесов кабелей и гирлянд должны быть присоединены к защитному нулевому проводнику. Запрещается подвешивать на питающие провода рекламные атрибуты праздничных мероприятий. Ответвления электропроводки должно быть выполнено в разветвительных коробках с применением зажимов, винтовых соединений с обеспечением изоляции равноценной основной. Все вышеуказанные требования должны быть отражены в проектах электроснабжения наряду с другими мерами электробезопасности.

Для организации эксплуатации переносных электроприемников необходимо:

- руководителям назначить распоряжением ответственных работников, имеющих группу по электробезопасности не ниже III, электротехнический персонал, обеспечивающий монтаж, подключение к сети электроснабжения и безопасную эксплуатацию электроустановок (электроприемников) во время проведения массовых (праздничных) мероприятий с выполнением организационных и технических мероприятий, обеспечивающих безопасность производства работ в электроустановках;

- ответственным работникам организовать учет всех используемых переносных электроприемников (в том числе удлинителей, иллюминации, светотехнического оборудования, звукоусиливающей аппаратуры и т.п.), организовать периодическую проверку переносных электроприемников и вспомогательного оборудования к ним, своевременную подготовку, ремонт и проведение необходимых периодических и при подключении электрофизических измерений и испытаний переносных (передвижных) электроприемников.

Во время подготовки и проведения массовых (праздничных) мероприятий необходимо обеспечить постоянное наблюдение за состоянием электрических сетей, переносных электроприемников в целях предотвращения возникновения реальной угрозы поражения электрическим током, возникновения пожаров.